

SmartLogger3000A



Nutikas

Nutikas null-eksporti juhtimise disain



Lihtne

Lihtne objektile paigaldamine



Usaldusväärne

Ohutus on tagatud piksekaitsemooduliga

Tehnilised andmed	SmartLogger3000A03EU	SmartLogger3000A01EU
Seadmehaldur		
Max ühendatud seadmete arv	80	
Kommunikatsiooniliides		
WAN	WAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
LAN	LAN x 1, 10 / 100 / 1000 Mbps	
RS485	COM x 3, 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m	
MBUS	MBUS x 1, 115.2 kbps, Ühildub PLC-ga	No MBUS kommunikatsiooniliides
2G / 3G / 4G ¹	LTE(FDD) : B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B20 DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS : 850/900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900 MHz ²	
Digitaalne / Analoogsisend / Väljund	DI x 4, DO x 2, AI x 4	
Aktiivne DO	12V, 100mA (releeühendus, sensor)	
Andmesideprotokoll		
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104	
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645	
Suhtlemine		
LED	LED Indicator x 3 – RUN, ALM, 4G	
WEB	Integreeritud	
USB	USB 2.0 x 1	
APP	WLANi teatis kasutuselevõtuks	
Keskkond		
Temperatuurivahemik kasutamisel	-40 °C ~ 60 °C	
Säilitustemperatuur	-40 °C ~ 70 °C	
Suhteline niiskus (mittekondenseeruv)	5% ~ 95%	
Max kasutuskõrgus merepinnast	4000 m	
Elektrilised andmed		
Vahelduvvoolu toide	100 V~240 V, 50 Hz / 60 Hz	
Alalisvoolu toide	12 V / 24 V	
Energiatarve	Tavaline 8 W, max 15 W	
Mehaaniline		
Mõõdud (L x K x S)	225 x 160 x 44 mm (ilma kinnituskõrvade ja antennita)	
Kaal	2 kg	
Kaitseaste	IP20	
Paigaldusvõimalused	Seinakinnitus, DIN-kinnitus, lauale kinnitamine	

*1: Metallkarpi paigaldamisel tuleb kasutada pikendatud antenni.

*2: Soovitavate operaatorite loendi ja toetatud sageduste üksikasjade leidmiseks pöörduge kohalike edasimüüjate poole.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com



photomate.eu
sales@photomate.eu