SmartLogger1000A

HUAWEI

Умный
Контролирует выработку энергии

Простой
2G / 3G / 4G связь[1]

Надежный
Имеет встроенный ОПН

Технические характеристики	SmartLogger1000A01EU
Управление	
Макс. количество управляемых устройств	80
Интерфейс связи	
Electrical Ethernet	ETH x 1, 10 / 100 Mbps
RS485	COM x 3, 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 115200 bps, 1000 m
MBUS (Опция)	Max. AC 800 V (±10%)
2G / 3G / 4G	LTE (FDD), DC-HSPA+ / HSPA+ / HSPA / UMTS, GSM / GPRS / EDGE [2]
Цифровой / Аналоговый вход / выход	DI x 4, DO x 2, AI x 4
Активный цифровой выход	12V, 100mA (выход на реле, сенсор)
Защита от перенапряжения	Да
Протокол Связи	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standard), DL / T645
Взаимодействие	
LED	LED Indicator x 4 – RUN, ALM, 4G, WLAN
WEB	Встроенный интерфейс
USB	USB 2.0 x 1
APP	Связь через WLAN
Окружающая среда	
Рабочая температура	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Температура хранения	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Относительная влажность (без конденсата)	5% ~ 95%
Макс. Рабочая высота	4,000 m (13,123 ft.)
Электрика	
Источник питания переменного тока	100 V～240 V, 50 Hz / 60 Hz
Источник питания постоянного тока	20～30 V
Потребляемая мощность	Стандартно 8 W, Max. 15 W
Общие	
Размеры (Ш x В x Г)	200 x 140 x 53 mm (7.9 x 5.5 x 2.1 дюймов, без учета монтажных креплений и антенны)
Вес	2 kg (4.4 lb.)
Степень защиты	IP20
Вариант установки	Настенный, на DIN рейке, настольная установка

*1: При размещении внутри металлической коробки необходимо удлинить антенну.
*2: Для получения списка рекомендованных носителей и подробностей о поддерживаемых частотах, пожалуйста, свяжитесь с местными дистрибьюторами.

HUAWEI
solar.huawei.com
inverter@huawei.com

photomate
photomate.eu
sales@photomate.eu

v190512