

# Smart Dongle-4G



## Inteligent

Comunicație 2G, 3G, 4G<sup>1</sup>  
Suportă sistem de monitorizare de la terți<sup>2</sup>



## Simplu

Plug & Play  
Suportă max. 10 echipamente



## Sigur

IP65  
Suportă auto-reconectarea

Specificații Tehnice	SDongleA-03-EU
<b>Date Generale</b>	
Dispozitive Maxim Acceptate	10
Nr. maxim invertoare suportate	10
Interfață de conectare	USB
Instalare	Plug-and-play
Indicator	Indicator LED
Dimensiuni (L * Î * A)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Greutate	90 g (0.2 lb.)
Grad de protecție	IP65
Consum de energie (tipic)	3.5 W
<b>Parametru wireless</b>	
Tip SIM	mini-sim (15 mm*25 mm)
Standarde și frecvențe acceptate	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE <sup>3</sup>
<b>Mediu inconjurator</b>	
Gama de temperatură de funcționare	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Umiditate relativă range	5 - 95% RH
Temperatura de depozitare	-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)
Altitudine de operare maximă	4,000 m (13,123 ft.)
<b>Standard Conformitate (mai multe disponibile la cerere)</b>	
CertIFICATE	CE, Type Approval for Thailand, MIC
<b>Compatibilitatea invertor</b>	
Model Invertor	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 SUN2000-60KTL-M0 SUN2000-100KTL-M1

1: Pentru a asigura transmiterea stabilă a datelor, Huawei sugerează instalarea dongle-ului 4G în zone cu semnal mobil stabil (semnal 2G ≥ 4 bare, semnal 3G / 4G ≥ 3 bare).

2: Sistemul de gestionare terță trebuie să se potrivească protocolului de comunicație cu Huawei Smart Dongle.

3: Pentru lista de operatori recomandați și detalii despre frecvențele acceptate, vă rugăm să contactați distribuitorii locali.



[solar.huawei.com](http://solar.huawei.com)  
[inverter@huawei.com](mailto:inverter@huawei.com)



[photomate.eu](http://photomate.eu)  
[sales@photomate.eu](mailto:sales@photomate.eu)